

AJ-FIREPROTECT-W

Detector de humo

Sensor de temperatura

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Antena interna

Sirena incorporada

Alimentación 2 pilas CR2032 3.0 V



Ajax

Detector de humo y sensor de temperatura

Bidireccional

Inalámbrico 868 MHz Jeweller

Antena interna alcance espacio libre 2000 m

Alarma 85 dB

Indicador detección humo y exceso de temperatura

Tamper anti-apertura

Alimentación 2 pilas CR2032 3.0 V (duración estimada 4 años)

Uso interior

Incluye soporte

Color blanco

Especificaciones

Marca	Ajax
Tecnología	Sensor fotoeléctrico
Frecuencia	868 MHz Jeweller
Distancia de transmisión	? 2000 m en espacio abierto
Nivel sonoro	85 dB
Alarma	Luz y sonido
Material de la cubierta	Plástico ABS
Batería	2 pilas CR2032 3.0 V (duración aproximada 4 años)
Temp. funcionamiento	0° C ~ 65° C
Dimensiones / Peso	132 (Al) x 132 (An) x31 (Fo) mm / 216 g